



MANUEL

Bienvenue dans KaroliveBox !

INTRODUCTION

KaroliveBox est un logiciel gestionnaire de titres karaoké reçus en ligne. KaroliveBox se distingue par la possibilité de chanter au micro, s'écouter au casque et retrouver la sensation d'un vrai live grâce au DSP (égaliseur, effets de réverbération) intégré dans KaroliveBox.

- Lecteur vidéo et audio haute qualité.
- Changeur de tonalité professionnel.
- Mode KJ automatique.

CONNEXION

- S'abonner, puis se connecter à karolive.com.
- Télécharger et installer KaroliveBox (uniquement desktop et tablette Windows 10/11).

RÉGLAGES – OUVRIR UNE SESSION

Se connecter dans KaroliveBox avec les identifiants identiques à karolive.com.

DÉMARRER UNE SESSION

- Créer un « nom de soirée », le coller dans « NOM DE SESSION » et démarrer la session.
- Utiliser le nom de session que KaroliveBox a confirmé pour faire une demande de titre karaoké avec un téléphone (Android/iOS) via karolive.com... aucun besoin de se connecter, le « nom de session » est le code d'accès au catalogue.
- Faire la demande à partir de la recherche dans le catalogue, ajouter un nom et la tonalité musicale désirée.
- « Demande reçue » confirme la demande sur le PC KJ/Hôte.
- Partager le « nom de session » avec toute personne autorisée à participer.

DEMANDES

- L'onglet clignote avec le nombre de demandes en attente.
- Accepter la demande avec « Nouveau nom » ou « Nom existant » pour ajouter à la liste de chansons d'un participant, ou « Nouveau nom » → renommer si des noms sont similaires et créer des lignes différenciées.

FILE D'ATTENTE

- Monter ou descendre la position du chanteur dans la file.
- Supprimer une ligne complète de chanteur.
- Vider complètement la file.
- Ajouter un titre aux « FAVORIS » (voir onglet « FAVORIS » plus bas).
- Cliquer sur « : » pour voir les titres karaoké du chanteur de la ligne et éventuellement en modifier l'ordre, supprimer des titres.
- La diode jaune allumée indique que le chanteur est toujours en attente ou a d'autre(s) titre(s) encore dans sa demande.
- Voir la tonalité du titre karaoké avant la lecture de la vidéo et la modifier avec « – # + » si cela n'avait déjà été fait dans le téléphone mobile ou en cas de choix de dernière minute.

1. En « **MODE KJ AUTO OFF** » (voir RÉGLAGES) : sélectionner la ligne du chanteur, puis lancer avec « Lire maintenant » ; la « musique du break » si activée s'estompe et la vidéo karaoké démarre. Le message d'avertissement du chanteur suivant s'affiche ou pas (voir RÉGLAGES → SUIVANT plus bas).

2. En « **MODE KJ AUTO ON** » (voir RÉGLAGES) : KaroliveBox prend le contrôle. Les vidéos karaoké s'enchaînent après l'espace sonore dont la durée est choisie dans « MUSIQUE DU BREAK », qui est toujours activée. Le message d'avertissement du chanteur suivant s'affiche obligatoirement ; le choix de la durée avant la fin de la vidéo karaoké est possible (voir RÉGLAGES → SUIVANT plus bas).

RÉGLAGES – MODE KJ

- **Tailles vidéo KJ** : choisir la taille grande, moyenne, petite de l'aperçu vidéo dans l'interface.
- **Mode KJ auto** : ON/OFF (voir FILE D'ATTENTE ci-dessus).
- **Musique du break** : activée avec choix de durée, ou désactivée.

RÉGLAGES – MUSIQUE DU BREAK

- Créer un dossier sur le PC avec les mp3 destinés à remplir les espaces sonores entre chaque vidéo karaoké.
- Générer une playlist (au besoin avec l'outil M3U Generator natif, accessible depuis l'onglet « Téléchargements » sur karolive.com version desktop après enregistrement/connexion) dans le même dossier.
- Choisir ce dossier comme « DOSSIER PLAYLIST ».

RÉGLAGES – SUIVANT

- Affichage activé/désactivé par ON/OFF si « MODE KJ AUTO » est OFF.
- Affichage toujours activé si « MODE KJ AUTO » est ON.
- Choix de la durée avant la fin de la vidéo karaoké possible quel que soit le « MODE KJ AUTO ».
- Message non modifiable.

RÉGLAGES – FOND ÉCRAN PUBLIC

- Créer un dossier contenant une ou plusieurs images (diaporama) en mode paysage 16:9, au format JPG, JPEG, PNG, et idéalement en 1920 × 1080 px.

- Choisir ce dossier et la durée d'affichage pour chaque image si diaporama.
- Cliquer sur « Ouvrir une fenêtre pour la vidéo sur écran externe » dans « ÉCRAN PUBLIC », en bas à droite de l'interface KaroliveBox.
- L'image ou le diaporama s'affiche alors entre les vidéos karaoké sur l'écran connecté au PC via une prise HDMI si « FOND ÉCRAN PUBLIC » est ON.

Astuce : brancher les extrémités du câble HDMI au PC et à la TV, puis appuyer simultanément sur la touche Windows et la lettre P sur le clavier pour choisir « Étendre » dans le volet à droite.

FAVORIS

Important : les favoris restent accessibles hors connexion à KaroliveBox ; le but est de rafraîchir la mémoire pour une prochaine demande de titre karaoké.

- Sélectionner la ligne du titre karaoké demandé et cliquer sur « AJOUTER AUX FAVORIS » dans le bas de la fenêtre.
- Choisir « MOI » pour les titres karaoké personnels, ou « GROUPE » pour retrouver des titres karaoké avec différents « Chanteur–Artiste–Titre » de sessions précédentes.

MICRO / CASQUE

KaroliveBox détecte l'utilisation d'un micro (jack/USB) et d'un casque/système audio externe à la sortie du PC. KaroliveBox permet donc de chanter avec un micro, puis de s'entendre via un casque (à deux, aussi, sur un casque à double sortie style téléphone mobile) pour un effet karaoké live grâce à son DSP.

- « TESTER MON MICRO » pour régler les niveaux d'entrée/sortie et vérifier le rendu sonore.
- Ajuster les fréquences du micro selon la sortie casque/HP utilisée.
- Activer/désactiver le DSP (via VST), choisir les effets d'écho et le volume appliqués au micro pour une expérience karaoké live à la maison.
- Valider pour une configuration temporaire / Enregistrer pour une configuration du profil.

Conseil : éloigner au maximum possible le micro du système audio, à volume assez fort pour rester bien audible, tout en évitant l'effet Larsen (sifflements).

